

Artikeldatenblatt

Drehsteuergerät 1-10 V



Artikel-Nr.

240-10

Drehsteuergerät 1-10 V

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Helligkeitseinstellung für Lampen mit Betriebsgeräten mit 1-10-V-Schnittstelle
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Drehsteuergerät mit Schaltfunktion zum direkten Schalten von ohmschen oder induktiven Lasten
- Minimalhelligkeit einstellbar
- Schutz der 1-10-V-Schnittstelle bei Falschanschluss durch integrierte Feinsicherung

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1740 ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1740 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische Daten

Steuerspannung:	0,7 ... 12 V
Steuerstrom:	max. 50 mA
Schaltstrom:	max. 6 A
Sicherung, Typ:	T 6,3 H 250 V
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	2 x 2,5 mm ² oder 1 x 4 mm ²
Steuerleitung:	Typ, Querschnitt und Verlegung gemäß VDE-Bestimmungen für 250 V-Leitungen (Steuerspannung basisisoliert). Steuerleitung und Lastleitung dürfen in einer gemeinsamen Leitung z.B. NYM J 5 x 1,5 mm ² verlegt werden.



Ausführung:

Schaltfunktion