

# Artikeldatenblatt

## Funk-Antenne



Artikel-Nr.

FM ANT

### eNet-Antenne

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Antenne mit Magnetfuß ergänzt bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischer Verteilerschrank, die integrierte Antenne des eNet Funk-Empfangsmoduls REG und des eNet-Servers.

#### Technische Daten

Antennenlänge:	17 cm
Leitungslänge:	1,4 m
Anschluss	SMB-Stecker
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz