



EV108



## Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230-230 V

#### Frequenz

Frequenz 50-50 Hz

#### Konnektivität

Dimmung DALI Nein

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 3 VA

Leistungsaufnahme standby 1 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 4

#### Texte

Anschluss Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

#### Elektrischer Strom

Steuerstrom 1-10 V Slave 50 mA