



EV100



## Ferndimmer universal 1000W

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230-230 V

#### Frequenz

Frequenz 50-50 Hz

#### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

#### Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 15 VA

Leistungsaufnahme standby 3 W

Glühlampenlast 20-1000 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 5

#### Texte

Anschluss Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Automatische Lasterkennung

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene