




GS12009016



Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|----------|
| Frequenz | 50-60 Hz |
|----------|----------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5-2,5 mm ² |
|---|-------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Werkstoff

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | Verkehrsweiß |
|-------|--------------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9016 |
|------------|------|

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------------|
| Montage auf | Geräteeinbaukanal C-Profil |
|-------------|----------------------------|

Konnektivität

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
|---------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|------|
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
|--------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Mit Klappdeckel | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
|------------------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| Mit Signallampe | Nein |
|-----------------|------|

Zubehör

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Vorbestückt mit | Steckdose + Überspannungsschutz |
|-----------------|---------------------------------|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|-------------------|--|
| Zugehörige Serien | Hager Steckdose 100mm BRx, Hager Steckdose 120mm BRx, Hager Steckdose 80mm BRx |
|-------------------|--|