

Morek EV 11kW EVSE mobilais adapteris

Izmantojiet to ceļojumā vai mājās. Kompakts mobilās uzlādes adapteris, kam vienmēr jābūt katrā elektromobilī.

Produkta ID MEV11DNNNN5T2

Uzlādes režīms	2. līmenis
Savienotāja tips	2. tipa savienotājs ar 5 m kabeli
Uzlādes kontrole	Plug-and-Charge, starta/apturēšanas skārienpoga, regulējams no 6 - 16 A diapazonā
IP aizsardzība	IP55
Triecienizturība	IK08
Displejs	LCD 3,8'
Ziņojumi	Enerģijas patēriņš displejā
Standarti un CE sertifikāts	CE sertificēts
Aizsardzība pret noplūdi	A tips + DC6mA
Montāža	Siena (pēc izvēles ar kronšteinu)
Statīvs / zemes stiprinājums	Pieejams, nav iekļauts
Efektivitāte	>99%
Enerģijas skaitītāji	Integrēts
Mainstrāvas jauda leejas vērtējums	3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20%
Nominālā frekvence	50/60 Hz
leejas strāva	16 A
Izejas jauda	11 kW / 3.6 kW
Uzglabāšanas temperatūra	-40 līdz 75 °C apkārtējā temperatūra
Darbības temperatūra	-30 līdz 55 °C apkārtējā temperatūra
Darba mitrums	Līdz 95% bez kondensācijas
Augstums virs jūras līmeņa	≤2000 m
Elektriskā aizsardzība	Aizsardzība pret pārslodzi, aizsardzība pret īssavienojumu, aizsardzība pret zemējuma pazušānu, aizsardzība pret pārkaršanu
Izmēri mm	455 (h) x 260 (w) x 150 (d)
Svars kg	4,5



- **AC 11kW lādētājs**
- **LED indikators**
- **5 m kabelis**
- **2. tipa savienotājs**



Piederumi mobilajam adapterim

Alumīnija sienas kronšteins	MEVA01NWPLATE
Pagarinājums 3P16A uz 1P Shucko	MEVX01N3PWIRE
Kabeļa turētājs sienas stiprinājumam	MEVH01NHANDLE

Skenēt, lai iegūtu vairāk

Vairāk informācijas par Morek EV lādētājiem un diskusijām par EV lietotāju gadījumiem var atrast šajā vietnē



ev.morek.eu