

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Dakšas tipa strāvas skava

GFM 1000-15 + MH 1



Uzticams un izturīgs patiesās vidējās kvadrātiskās vērtības (True RMS) skavas tipa strāvas mēritājs ar inverso LCD ekrānu ātrām maiņstrāvas pārbaudēm

Svarīgākie dati

Pasūtījuma numurs 0 601 077 401

Tehniskie dati

Tehniskie dati

AC spriegums	1 000 V
AC sprieguma izšķirtspēja	1 V
AC sprieguma precizitāte	± 1,5 % + 5
AC strāva	200 A
AC strāvas izšķirtspēja	0.1 A
AC strāvas precizitāte	± 3.0 % + 3
DC spriegums	1 000 V
DC sprieguma izšķirtspēja	1 V
DC sprieguma precizitāte	± 1,0 % + 2
Pretestība	60 MΩ
Pretestības izšķirtspēja	0,01 MOm
Pretestības precizitāte	± 2,0 % + 5
Nepārtrauktība	jā
Nepārtrauktības izšķirtspēja	0.1 Ohm
Nepārtrauktības precizitāte	± 1.0 % + 5
Frekvences izšķirtspēja	0,01 kHz
Frekvences precizitāte	± 0,1 % + 2
Zema ieejas pretestība (LoZ)	1 000 V
IP aizsardzība	IP54
Patiesā RMS	jā
Drošības klase	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Displeja tips	Inversais LCD

Bezkontakta spriegums (NCV)	jā
Lukturītis	jā
Akustiskā atgriezeniskā saite	jā
Frekvences mērīšanas diapazons	10 Hz to 50 kHz
Nepārtrauktības diapazons	0 Ω
Kabeļa lūzuma noteikšana	nē
Iepakojuma izmēri (garums × platums × augstums)	103 x 264 x 82 mm

**BOSCH**

Tehnika dzīvei

Elektroinstrumenti – amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:

- Uzlabota izturība ar IP54 aizsardzību un ērts rokturis sarežģītām darba vietām
- Mēra līdz 200 A AC ar atvērtas skavas konstrukciju ātrākam darbam
- Kompakta konstrukcija ar saderīgu magnētisku piekarināšanas risinājumu (MH 1 Professional) darbam šaurās vietās

